



CIRCUIT DIAGRAM—AJAX MODEL TR190A

AJAX Model TR190A: Six-transistor, M.W. (535–1605 kc/s.), personal receiver with 9-volt (PP3 or equivalent) battery. I.F. 470 kc/s. Marketed by Acme Electric Co. (Finsbury) Ltd.

Capacitors.	
C1	0.01
C2	0.005
C3	200 pF.
C4	30
C5	0.04
C6	15 pF.
C7	200 pF.
C8	0.04
C9	0.04
C10	5.6 pF

C11	200 pF.
C12	0.02
C13	5
C14	30
C15	0.002
C16	50
C17	0.02
CV1	200 pF.
CV2	98 pF.

Resistors.	
R1	6k
R2	30k
R3	3k
R4	1k
R5	100k
R6	800
R7	6k
R8	30k
R9	1k
R10	5k
R11	10k
R12	30k
R13	1.8k
R14	100
R15	200
R16	5k
R17	10
RV	5k